



1階平面図

a-a'断面図

2階平面図

舞台照明回路表

コンセント名	回路名	コンセント数	回路番号
ウォールコンセント W1-W3	W1上 / W1下	C30A 1口/1回路, C60A 1口	WC上 1-9 / WC下 1-9, WC-60A 上1 / WC-60A 下1
	W2上 / W2下	C30A 1口/1回路	WC上 10-15 / WC下 10-15
	W3上 / W3下	C30A 1口/1回路, C60A 1口	WC上 16-18 / WC下 16-18, WC-60A 上2 / WC-60A 下2
フロアコンセント F	上前 / 下前	C30A 1口/1回路	(上前)FC1-3 (下前)FC4-6
	上中 / 下中		(上中)FC7-9 (下中)FC10-12
	上奥 / 下奥		(上奥)FC13-15 (下奥)FC16-18
ギャラリーコンセント G	上前 / 下前	C30A 1口/1回路	(上前)GWC上1-3 (下前)GWC下1-3
	上中 / 下中		(上中)GWC上4-6 (下中)GWC下4-6
	上奥 / 下奥		(上奥)GWC上7-9 (下奥)GWC下7-9

直電源

催時用電源	上手舞台裏	単相3線式 100V 20KVA	LPO 1-2
	上奥 / 下奥		(上奥)LPO 1-3 (下奥)LPO 1-1
	G上奥 / G下奥	三相3線式 200V 10KVA	(G上奥)LPO 2-2 (G下奥)LPO 2-1
ピンスポット用電源	P	C60A 2口/1回路	投影室上手1口, 下手1口

吊物照明回路表

吊物名	回路名	コンセント数	回路番号
ライトブリッジ(1)	UHL	C20A 5口/1回路 (UHL固定)	UHL1-12
	1B-1		1B-1 1-24, 1B-1-60A
サスバトン	1SUS	C20A 2口/1回路, C60A 2口	1SUS 1-24, 1SUS-60A
	2B-1	C20A 4口/1回路, C60A 2口	2B-1 1-12, 2B-1-60A
2B-2	2B-2 1-12, 2B-2-60A		
ライトブリッジ(2)	3B-1	C20A 4口/1回路, C60A 2口	3B-1 1-12, 3B-1-60A
	3B-2		3B-2 1-12, 3B-2-60A
ライトブリッジ(3)	4B-1	C20A 2口/1回路, C60A 2口	4B-1 1-12, 4B-1-60A
	4B-2		4B-2 1-12, 4B-2-60A
ライトブリッジ(4)	5B-1	C20A 2口/1回路, C60A 2口	5B-1 1-12, 5B-1-60A
	5B-2		5B-2 1-12, 5B-2-60A
ライトブリッジ(5)	6B-1	C20A 2口/1回路, C60A 2口	6B-1 1-12, 6B-1-60A
	6B-2		6B-2 1-12, 6B-2-60A

S=1:200 0 1 2 3m

EVENTS	Designed by	DATE	SHEET No.
ADDRESS	Drawn by	MEMO	